

FBs-B2A1D	مشخصات	
عدد 2	ورودی آنالوگ	
عدد 1	خروجی آنالوگ	
0~16383 (دقت خواندن 12-bit و دقت نمایش 14-bit)	مقادیر ورودی، خروجی	
-	دوقطبی	رنج سیگنال ورودی، خروجی
ولتاژ: 0~10V جریان: 0~20mA	تک قطبی	
±1%	دقت اندازه گیری	
در هر سیکل اسکن	زمان اندازه گیری	
-	روش جداسازی (ایزولاسیون)	
3.81mm European terminal block	نوع ترمینال	
دارد	امکان جدا شدن ترمینالها	
بر روی PLC	نحوه نصب	